

DP1223



Omvandlare IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V



Produktegenskaper	
Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 2
Kommunikationsinterface	IO-Link
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC [V]	24
Strömförbrukning [mA]	300
Max. strömbelastning totalt [A]	0,2
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 2
Utgångar	
Antal analogutgångar	2
Analog spänningsutgång [V]	0...10
Minsta lastmotstånd [Ω]	3000
Precision analogutgång; [%]	0,25
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI-standard	IEC 61131-9



Omvandlare IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


Profil		Smart Sensor	
SIO-läge		nej	
Nödvändig masterporttyp		A/B	
Analoga processdata		2	
Min. processcykeltid [ms]		3,6	
IO-Link processdata (cyklisk)		Funktion	bitlängd
		enhetsstatus	4
		spänning - utgång 1	16
		spänning - utgång 2	16
IO-Link funktioner (acyklisk)		användarspecifik markering	
Understödda DeviceIDs		Drift typ	DeviceID
		default	614
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70	
Hänvisning till omgivningstemperatur		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur [°C]		-25...70	
Max. relativ luftfuktighet [%]		90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande)	
Max. höjd över havet [m]		4000	
Kapslingsklass		IP 67	
Föroreningsgrad		2	
Godkännanden / tester			
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		432	
Mekaniska data			
Vikt [g]		91	
Material		kapsling: PA	
Displayer / manöverelement			
Display		drift	1 x LED, grön
		Analog utgång	2 x LED, gul
Tillbehör			
Tillbehör (alternativ)		monteringsklämma	
Anmärkning			
Anmärkning		För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning		1 antal	



Omvandlare IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Elektrisk anslutning - Honkontakt



1:	L+
2:	0...10 V Analog utgång 2
3:	L-
4:	0...10 V Analog utgång 1
5:	inte använd

Elektrisk anslutning - hankontakt



1:	L+
2:	inte använd
3:	L-
4:	C/Q IO-Link